

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

SÉRIE AME

NOUVEAUTÉ

5
ZONES

MICRO
PUPITRE



DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 5 puissances : 120 W, 240 W, 360 W, 480 W, 600 W.

6 entrées disponibles.

Ils offrent des sorties haut-parleurs 100 V ainsi que 4 Ω en Basse Impédance.

Il fonctionne sur secteur 230 V – 50/60 Hz.

Ils sont équipés d'un module CD / Tuner RDS / USB / SD.

Le pupitre microphone MP-5 est disponible pour appels et contrôle à distance.

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Master volume, Volume des 6 entrées
- 1 Entrée AUX Mini JACK 3,5 pour entrée 6 (face avant)
- 1 Entrée MIC JACK POUR entrée 1 (face avant)
- Égaliseur graphique 7 bandes
- Réglage Contrôle de gain pour toutes les entrées
- Switch Talkover pour entrées 1 et 2
- Alimentation fantôme pour toutes les entrées MIC
- 1 Entrée XLR symétrique pour entrées 1 à 3
- 1 Entrée JACK symétrique et 2 RCA pour entrées 4 à 6
- 1 Entrée RJ45 pour Microphone Pupitre : MP 5
- 1 Entrée AMP et LINK Jack 6,35
- 1 Sortie AMP et LINK Jack 6,35
- 1 Sortie Tele-paging et Mute sur bornier Euroblock
- 1 Sortie Music on Hold sur bornier Euroblock
- 1 Sortie Haut-parleur sur bornier Euroblock
- Réglage volume Carillon
- Bouton Marche / Arrêt Sirène
- Lecteur FM TUNER, MP3, USB
- Voyants : Alimentation, Signal, Protection, Clip
- Protection thermique, surcharge et court-circuit



MP-5 : PUPITRE MICROPHONE 5 ZONES COMPATIBLE POUR LA SÉRIE D'AMPLIFICATEURS AME

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-Mélangeur 120 W	AME-120 (code 02323)
Amplificateur-Mélangeur 240 W	AME-240 (code 02324)
Amplificateur-Mélangeur 360 W	AME-360 (code 02325)
Amplificateur-Mélangeur 480 W	AME-480 (code 02326)
Amplificateur-Mélangeur 600 W	AME-600 (code 02327)
Pupitre microphone 5 zones	MP-5 (code 02328)



AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS SÉRIE AME



AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS

CARACTÉRISTIQUES	AME-120 AME-120-2	AME-240 AME-240-2	AME-360 AME-360-2	AME-480 AME-480-2	AME-600 AME-600-2
Type	Amplificateur-mélangeur				
Puissance de sortie	120 W	240 W	360 W	480 W	600 W
Alimentation	AC 230 V - 50/60 Hz				
Entrées / Sensibilité / Impédance	MIC : -50 dB jusqu'à -6 dB / 20 kΩ Symétrique / Canal 1 à 3 LINE : -30 dB jusqu'à +14 dB / 20 kΩ Asymétrique / Canal 4 à 6 RJ-45 : 0 dB / 20 kΩ Symétrique Tele-paging : -17 dB / 600 Ω Symétrique AMP IN et LINK IN : 0 dB / 10 kΩ Asymétrique				
Niveau de Sorties / Impédance	100 V (83 Ω), 70 V (42 Ω) 4 Ω (Low-z)	100 V (42 Ω), 70 V (21 Ω) 31 V (4 Ω)	100 V (28 Ω), 70 V (13.6 Ω) 38 V (4 Ω)	100 V (20.8 Ω)	100 V (16.7 Ω)
Niveau de Sorties / Impédance	Music On Hold : 0 dB / 600 Ω Symétrique Pré AMP OUT et LINK OUT : 0 dB / 600 Ω Asymétrique				
Bande passante	80 Hz - 18 000 Hz				
Rapport Signal/Bruit	> 81 dB				
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %				
Égaliseur graphique (± 12 dB)	125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz				
Protection et refroidissement	Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit				
Dimensions (L x P x h)	420 x 320 x 88 mm				
Poids (kg)	6,3	7,3	8,3	5,5	5,5

Par défaut, la série d'amplificateurs AME-120 est équipée du module TUB-1 (lecteur CD), il peut être également remplacé par le module TUB-2 (lecteur Bluetooth), il s'agit alors de la série d'amplificateurs AME-120-2, voir les références équivalentes ci-dessous :



TUB-1 : MODULE CD / TUNER RDS / USB / SD



TUB-2 : MODULE BLUETOOTH / TUNER RDS / USB / SD

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-Mélangeur 120 W	AME-120-2 (code 02339)
Amplificateur-Mélangeur 240 W	AME-240-2 (code 02340)
Amplificateur-Mélangeur 360 W	AME-360-2 (code 02341)
Amplificateur-Mélangeur 480 W	AME-480-2 (code 02342)
Amplificateur-Mélangeur 600 W	AME-600-2 (code 02343)
Pupitre microphone 5 zones	MP-5 (code 02328)